

Инструкция по установке агента для WPE-110/WPE-118; WPE-114(smart-sfp)

Для успешного обновления аппаратных зондов WPE-110/WPE-118; WPE-114(smart-sfp) должны быть выполнены следующие условия:

1. Устройство доступно в сети.

Для обновления программного обеспечения в ручном режиме следует:

1. Скачать актуальную версию прошивки устройства
2. Подключить зонд к питанию и в локальную сеть
3. Подключиться к устройству по ssh (по умолчанию порт Management имеет адрес 192.168.0.1, WPE-114 (smart-sfp) по умолчанию имеет адреса gbe0 - 192.168.1.1; gbe1 - 192.168.2.1)
4. Разблокировать файловую систему на запись, выполнив команду:

```
root@M716:~# mount / -o remount,rw
```

1. Скопировать пакет обновления на устройство
2. Запустить процесс обновления, выполнив команду на установку пакета обновления:

WPE-110/WPE-118	WPE-114 (smart-sfp)
root@M716:~# dpkg -i slamon_1.13.70324_armv7l-metrotek-WPE_110_3_CS.deb	root@smart-sfp:~# sudo dpkg -i slamon_1.13.1.71500_armv7l-metrotek-smart-sfp.d

1. Проверить результат выполнения обновления, выполнив команду:

```
root@M716:~# slamond --version
1.13.70324
```

8. Указать адрес портала, выполнив команду:

```
root@M716:~# slamon-conf url http://10.1.1.1:8080
```

9. Задать имя зонда, выполнил команду:

```
root@M716:~# slamon-conf name wiprobeprim
```

0. Выполнить перезапуск агента, выполнив команду:

```
root@M716:~# slamond restart
```

1. Перевести файловую систему в режим "Только для чтения", выполнив команду:

```
root@M716:~# mount / -o remount,ro
```